



**BOX LED**

Om de 24V LED verlichting uit ons programma te kunnen aansturen kan gebruik worden gemaakt van de besturing voor poorten, type: 14A. Wanneer geen poort aanwezig is, kan de BOX LED worden toegepast.

De BOX LED is een besturing welke 4 groepen LED verlichting met tot wel 15 LED lichten uit ons programma per groep kan aansturen (60 in totaal!). Het is mogelijk 3 van deze uitgangen te benutten voor aansturing van RGB LED's zodat u zelfs verschillende kleuren kunt selecteren. Tevens is de BOX LED voorzien van een ingebouwde dimmer, ingang voor onze licht/donker sensor (type: QUADRO), geïntegreerde diagnose LED's en kan de verlichting worden bediend via een draadloze afstandsbediening.

Het programmeren van de BOX LED is eenvoudig dankzij de programmeerunit met duidelijk display, type: DYL welke is voorzien van 1,2 meter kabel zodat instelling van het menu stand kan worden uitgevoerd.

**Technische gegevens**

	BOXLED
NETVOEDING:	1N~230VAC- 50/60HZ
MAX. VERMOGEN:	100W
VERMOGEN STAND-BY:	< 0,5W
MAX. UITGANG:	15 LED-STRIPS (18 LED'S) PER UITGANG BIJ 4 KANALEN OF 30 LED-STRIPS (18 LED'S) PER UITGANG BIJ 2 KANALEN
	KANAAL 1 = 20W (MAX.= 40W)
	KANAAL 2 = 20W
	KANAAL 3 = 20W
	KANAAL 4 = 20W (MAX.= 40W)
	TOTAAL = 80W
BESCHERMING:	IP54
AFMETINGEN (LXBXH):	222X110X275MM
ARBEIDTEMPERATUUR:	-20...+55°C
GEHEUGENPLAATSEN ONTVANGER:	30 ZENDERS

**Toebehoren**



**QUADRO**  
Licht/donker sensor



**DYL**  
Programmeerunit met display aan 1.200mm kabel